

# LYMIX

## Lyd- & lysproduktion

### MIDAS M32R

Her findes en kort beskrivelse af de vigtigste funktioner.

#### MUTE

##### Oprettelse af en mute-gruppe:

Klik på **HOME**

**SEL** en kanal for at vise det rigtige billede.

Pil ned

Vælg **MUTE GRP**

Drej på knappen for at vælge mutegruppe

Tryk **SEL + ASSIGN** på de kanaler som skal gemmes i gruppen.

##### Under afvikling:

Tryk på **MUTE GRP** til højre for skærmen

De 6 mutegruppe kommer nu frem.

##### User bottom Assign

Tryk på **view**

Der er 3 lag som kan vælges ved hjælp af piletasterne.

Knappernes funktion vælges ved at vælge lag, knap og så funktionen

#### DCA GRUPPER

Kan laves på samme måde som mute funktionen.

Klik på **HOME**

For at lægger kanaler ind i en gruppe vælges **SEL** på den **DCA gruppe**, som skal bruges.

**SEL** skal holdes nede mens kanalerne vælges

For at se hvilke kanaler der er i en gruppe holdes **SEL på DCA gruppen** nede

#### Matrix

Her er et eksempel på at lave et LR sent til Matrix

Tryk på **MATRIX/MAIN C** tasten

**SEL Mtx1**

Vælg side så der kan laves link med Mtx2

Tryk på **BUS SEND VIEW** knappen

**SEL master**

Juster level på side 1 på skærmen

Brug evt PRE fader - side 2

Matrix skal herefter routes

**Vælg Routing**

**Vælg out 1-16**

Vælg til venstre udgang

Punktet i midten MATRIX

Til højre vælges den matrix der skal bruges.

Husk at trykke **assign**

Ps: mix AUX udgange lokal bliver ændret

**Slet opsætning fra tidligere shows**

**SETUP**

Initialize ( forskellige mulighed) factory sletter også diverse scener.

**INDSTIL URET**

SETUP

GLOBAL

Time/date

**KOPIERER KANALER**

**Home**

**Utility**

Tryk **SEL** på den kanal som skal kopieres og tryk på **COPY**

**SEL** den kanal, som der skal kopieres til og tryk på **PASTE**

Fravælg evt **Scribble Strip** når der PASTES

Så beholder kanalen sit navn

**RESET the mixer**

**Setup**

**Vælg Console** og tryk på **INITIALIZE**

Slut med at sige Yes

**AUTOMIX**

Det er automix på kanal 1-8

Kanalerne kan lægges i 2 grupper x eller y

Y og x skal være aktive og det gøres under: SETUP config (kolonne 4 nederst)

Vælg kanaler af 4 til x eller y gruppen

Tryk på **METERS** og vælg fanen **AUTOMIX** her sættes x og y gruppen.

Pil ned giver mulighed for at tilføje kanalerne til x eller y gruppen. SCROLL bruges til at vise grupper af 4 kanaler

Kanaler kan også tilføjes på **HOME** ( pil ned) mixeren skal have kanal 1-8 fremme

### **DeEsser**

Forskellige effekter kan sættes ind i bussen.

Tryk på **Effekter** - fane Home. Her vælges fx effekt 5 (pil ned) og hvilken kanal (bus) den skal ind på.

Tryk så på **UTILITY** På venstre knap kan der vælges effekt.

Select type