

# LYMIX

## Lyd- & lysproduktion

### Avolites Tiger Touch II

Her findes en kort beskrivelse af de vigtigste funktioner.

#### Tilføj lampe

Patch

Vælg fx fixtures

Vælg producent ( tryk fx på keyboard ikonet - ligger på menubjælken eller brug tastaturet.?)

Skriv navnet på produktet fx Involites

Vælg lampe - Vælg antal kanaler ( skriv navnet på lampen så findes den hurtigere )

Vælg antal lamper og start DMXkanal

DMX line 1 ( der er 4 linjer på mixeren )

Legend = give lampen et navn

Tryk på patch mm knappen eller på skærmen under Fixtures

VIGTIGT tryk på Clear exit, exit Tryk exit indtil der i menuen står Edit time mm - (Grundmenuen er så fremme )

#### Avolites

Der er flere måder at lave Cue-lister på.

Nedenstående tager udgangspunkt i en 2 trins arbejdsgang.

Først oprettes et cue som lægges på en fader. Når alle Cues er oprettet lægges de så ind på en cue-liste.

Det har den fordel, at hvis der skal rettes i et cue, så kan det gøres på den fader det ligger på. Man skal så efterfølgende ikke ind på selve cue-listen og rette i netop denne indstilling.

#### Lav Cue

Først laves de cues der skal bruges .

Tryk på Visualiser ( Så vises lampen på skærmen )

I Fixtures and groups vælges den eller de lamper, som skal programmeres.

Lav indstillinger på lampen ( fx I,C mm)

Tryk record

Tryk record mode Channel mode ( Her gemmes kun de indstillinger, som man har lavet – dimmer, colour mm. og ikke hele lampen)  
Vælg en ledig knap/fader og tryk

Hvis der skal ændres fx farve på et cue  
Clear exit exit  
Vælg Cue  
Vælg lampe i Fixtures and groupe  
Skru evt op dimmer ( I)  
Ændrer farve fx  
Tryk Record  
Tryk på det cue som skal gemmes (Select)  
Tryk merge

Skriv navn på cue  
Tryk på Set legend  
Tryk på det cue som skal navngives ( her kan der skrives eller lægges et billede ind )

### **Cueliste**

Record  
Tryk Record mode  
Tryk på Quick build  
Tryk på create cuelist  
Så skal du vælge en fader (kanal) som listen gemmes på.  
Tryk på de cues og i den rækkefølge de skal bruges.  
Tryk på Exit

### **Afvikling af liste:**

Skyd faderen op og tryk go for næste

### **Indsætte fader på cues.**

Edit time - Tryk på  
Tryk på den fader hvor listen ligger på  
Nyt vindue kommer op  
Ændre fx fade in tider.  
Tryk Exit

Et smart vindue som viser hvad der sker:

Open work space window  
Tryk intensity View

## **Gemme Show**

Disk

Save as

## **Hvis du har glemt hvilke adresser lamper er gemt på så tryk på:**

Disk

Tryk på next indtil der kommer et punkt hvor der står report

Tryk på report

Tryk på fixtures

Tryk på OK

Så vælg mellem forskellige muligheder ( Html er på mixeren )

## **Brug af masterfader**

For at sætte masterfaderen til kan du tjekke ved at gøre følgende:

Tryk på Avolites knappen ( Holdes nede og tryk på user settings )

Vælg handles

Grand master fader.

## **Lav fraveskema - global**

Find color vinduet (proups and palettes )

Vælg lamper

Vælg farve

Dobberklik for at sætte ind (efter første tryk kan du vælge global = alle lamper af samme slag, normal = kun de valgte lamper , shared betyder at alle de forskellige lamper kan bruge den samme farvesammensætning.

Blød overgang mellem valg af farver i farvevinduet.

Tryk på Palette ( grå knap)

Mastertime - her sættes fadetid på farvevalgt fra skemaet -

Sætter også tid positioner, goboer, beam

## **Shapes And effect**

Bruges til bevægehoveder

Det er smart at bruge to fadere. Den ene til effekten og den anden til lys/farve. Hvis det lægges ind på en og faderen bruges til hastighed vil lysstyrken også ændre sig. Derfor 2 fadere.

1. Vælg lamper og locate
2. Shapes And effect
3. Shape generator
4. Create
5. Vælg bevægelse i dette eksempel vælges Circle
6. Hvis der fx er 4 lamper kan Spread sættes til 4 og lamperne bevæger sig modsat to og to.
7. Record
8. vælg fader

9. Clear exit exit

Når faderen aktiveres er der ikke noget lys på. Det skyldes, at der blev brugt locate i starten.

Inden faderen med dimmer og farve laves vælges?

Indstilling så hastigheden kan følge faderen.

1 Playback options

2 Tryk på den knap hvorpå effekten ligger

3 I menuen Playback options vælges fader

Shape Size - her vælges fader

Shapes & Effect vægles On fader

### **Lys og farve fader**

1. Vælg lamper

2. Skru op for dimmer fx 100%

3. Vælg farve

4. Vælg Record

5. Vælg fader